お届けしたもの

デザインは変わる場合があります

●本体裏面

●本体表面

安全上のご注意　必ずお守りください

ご使用になる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

■表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。表示内容を守らないことにより生じる危害や損害については、負担をおいかねますのでご了承ください。

⚠危険　この表示の欄は、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。

発熱している、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常が発生した場合はXB-01の使用を直ちに止めてください。そのまま使用すると、火傷や火災の原因となります。煙が出なくなるのを確認してから、8ページに記載のアドレスにメールをお送りいただくか、お電話でご連絡いただき、当社に修理を依頼してください。御客様による修理は危険ですのでおやめください。

誤動作、火災の原因となる恐れがありますので、下記にご注意ください
◎濡らさない。万一、濡れた場合は使用をおやめください。
◎金属類や燃えやすいものなどを接触させないでください。
　充電および、使用温度は「8ページ基本仕様」に記載された範囲内でご使用ください。
◎本機を改造したりしないでください。
◎万一本機を落としたり破損した場合は使用しないでください。

⚠警告　この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

本製品には、赤外線LED発光器が取り付けられています。発光の強さは、人体に影響の無い安全基準を満たしておりますが、ヘッドセットのセンサーユニットの発光部を長時間見続けたり、眼に当てたりしないでください。

異常発熱した時は使用を直ちに中止し、装着をやめてください。また、自分の意志で本製品の取り外しが出来無い方への使用はご遠慮ください。

異常発熱により低温火傷を引き起こす可能性があるため、気温35度を超える環境でのご使用、もしくは2時間を超える連続装着はお控えください。

⚠注意　この表示の欄は、「軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

本機は精密機械ですので、落としたり、ぶつけたりしないよう注意して取り扱ってください。
本体の手入れの際にベンジンやシンナーなどで拭かないでください。劣化の原因となります。

次のような場所での長時間放置、又は保管はしないでください。
◎高温になるところ（例えば、閉め切った車内やトランク内など）
◎ほこり、湿気の多いところ、本機の内部にほこりが入ると、故障の原因になります。
◎強力な磁気や激しい振動のあるところ、装置が正常に動作しなくなる場合があります。
◎お子様の手の届かないところに保管してください。

電子レンジなど電磁波の強い機器が稼働している近くでは通信が途切れる可能性があります。

本機は精密機器ですので、水濡れにご注意ください。センサーバンドを洗濯する際には、必ず本機を外してください。
大量に汗をかいての計測は、正しく計測できないこともあります。ご注意ください。

本機は日本国内用に設計されており、本機の使用は日本国内に限られます。

本機は医療機器または医療検査機器ではありません。本機で計測した結果をいかなる疾病や疾患の治療、診断、予防、病状の管理などの医療行為に用いることはできません。

充電のしかた

本製品は、充電池を内蔵しています。
充電約2時間で、約3時間使うことができます。

充電方法

本体に充電ケーブルを差し、充電アダプタ経由で、充電します。充電しているときは赤いランプが点灯（点灯までに数秒かかることがあります）、完了すると、自動的に充電が止まり、赤いランプが消えます。

※充電アダプタはご自宅にあるものをお使いください。（5Vタイプ）

確認方法

充電ランプ点灯状態で、電池の残量を確認できます。

【ミドリ点灯（電源ランプ）のみ】
少なくとも40分以上の使用が可能です。

【充電ランプがオレンジ点滅】
残量1/4（残り40分）未満
※オレンジの点滅が速くなったら電池切れで通信もストップします。

お届けした箱は、収納ボックスとしてもご利用いただけます。充電時も収納ボックスをご活用ください。

XB-01 使い方

電源スイッチをONにします。電源ランプがミドリに点灯します。

XB-01で計測するときは、センサーバンドかハンディホルダーを使います。

センサーバンドを使う

スナップの留め方

◎XB-01 の側面の2つの穴に、センサーバンドのスナップを差し込みます。

◎反対側面もスナップを差し込みます。

センサーユニット

センサーバンドの使い方

◎裏面のセンサーユニットが額に密着し、眉の上にくるように、センサーバンドで固定します。

◎センサーユニットと額の間に髪の毛がはさまらないように注意してください。

ハンディホルダーを使う

はめ方

◎XB-01 の側面の2つの穴に、ホルダーの足2つを差し込みます。

◎続いて反対側の2つの足を同じように穴に差し込みます。

◎リング部分を上から押すことで、自然に広がりはめやすくなります。

持ち方

◎リングに薬指を通して、装置を包み込むように額に当てると、安定して保持できます。

はずし方

◎片側のアーチ部分に指の腹を当てて、足が抜けるように押し広げます。

◎反対側の足を抜いてはずしてください。

※使用中は、頭を頻繁に揺すったり、大きく頭を傾けたりしないようにしてください。
※センサーユニットの汚れは、ウエットティッシュでやさしく拭き取ってください。アルコール成分入のものも使用可。

XB-01 基本仕様

項目	仕様
計測データ	脳血流変化、脈拍数、加速度
データ通信	Bluetooth 4.1LE
推奨動作条件	温度：0～35℃、湿度：20～80%Rh
電源	充電池内蔵　計測時間：3時間、充電時間：2時間
寸法・重量	長さ80、幅40、厚さ13mm、30g

保証とアフターサービス

1. 無償保証期間は商品のご到着日より1年です。修理ができない場合は代品にて対応させて頂く場合があります。
また、無償保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。
●使用上の誤り、改造や不当な修理による故障又は損傷。
●落下、ふみつけ、輸送等による故障又は損傷。
●火災、地震、落雷、その他の災害による故障又は損傷。

2.お問い合わせは下記メールアドレスからお願いします。その際、不具合現象、操作内容、連絡先などの情報もあわせてお知らせください。

製造・販売元：株式会社NeU
〒101-0048　東京都千代田区神田司町2-2
service@active-brain-club.com

ExBrain®

超小型脳活動センサー

XB-01

NeU

取扱説明書

2018/12 vol.2